


## VT-V708 快速使用指南

注：详尽说明书请在我司网站[www.vitamobile.com.cn](http://www.vitamobile.com.cn)上进行下载参阅。

手机外观



SIM卡、T卡、电池的安裝



1. 将 SIM 卡金属接触面朝下，插入卡座中。

2. 将 T 卡金属接触面朝下插入 T 卡卡座中即可。
3. 将电池触点对准手机电池槽内触点安装即可。

### 通话功能

当网络供应商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。

直接拨号时键盘输入电话号码，使用电话本拨号时进入电话簿列表选择要拨打的电话号码，重拨最近拨过的号码时进入通话记录选择所需的号码，或待机状态下直接输入您要查找的联系人姓名的首字母、英文名、或者联系电话的任意几位数字，屏幕下方便会智能联想出所有匹配的联系人号码，通过**上/下方向键**在列表中选择所要拨打的联系人，然后均按**拨号键**拨打。

当有新来电时，会有来电信息提示，如已开通来电显示功能，将显示呼叫者的姓名或电话号码。如果您没有接听，待机界面会提示您有未接电话。

在通话期间按**左软键**或**中心键**可以进入通话选项内容：保留单线通话、结束单线通话、新通话、电话簿、信息、录音、背景音、双音多频、会议等。其中保留、新通话、会议需要网络支持。

### 通话记录

您的手机除了能查询最近未接电话、已接电话、已拨电话外，还能为您统计通话计费，通话时间，GPRS 计数以及短信计数，您还可以删除通话记录。

## 健康拨号

此功能用于减少手机在拨号时对用户的辐射，设置为开启后，拨出电话在对方接听时手机会以振动方式提示用户，您可以在远离身体处拨号，待感到振动后移至耳边通话。

## 通话保障

该功能用于对电池电量的有效管理，防止因电量耗光而影响正常通话。即电量不足时，进入多媒体相关功能时，系统会提示用户“低电量，是否进入？”。

## 电话簿

您可以通过此功能存储姓名、电话号码、手机号码等信息。手机可存储 1000 个电话簿记录，SIM 卡存储电话号码记录的数目因其容量而不同。在待机状态下，通过**右软键**进入电话簿列表界面。可以查看到电话簿列表，按**左软键**“选项”可以进行：查看、发送信息、卡 1/2IP 拨号、编辑、删除、复制、移动、发送名片、标记多个等操作。按**左、右方向键**可以切换显示页面上方的标签页，在电话簿列表、编辑、来电群组、设置之间进行切换。

## 信息

收件箱中查看您所收到的短信，按左软键进入收件箱列表，可进行查看、回复、呼叫发件人、转发、删除、保存至电话簿等操作；写短信中编辑您要发出的信息，按**左软键**“选项”选择相

应的操作：发送到、标点符号、输入法、输入法选项、添加图片、添加声音、添加视频、添加主题、页面选项、切换至彩信、保存等，编辑完成后可发送或保存短信；发件箱中存储等待发送或发送失败的信息，可对该信息进行重发、编辑、删除等操作。

## 影音风暴

包括正在播放、全部歌曲、艺术家、专辑、流派、播放列表、全部视频、更新媒体库、设置、重设媒体库。

设置菜单下可以进行播放设置、音乐设置和蓝牙设置。

播放设置 可以选择随机、重复、背景播放和音效。

音乐设置 包括音乐播放速度和显示风格。

蓝牙设置 设置立体声蓝牙耳机。

## 录音机

按**左软键**进入新录音，在录音界面下，可以按**中间键**或**左软键**“暂停”暂时停止录音，并在暂停的情况下，按**中间键**或**左软键**“继续”来恢复录音的进行。可按**右软键**“停止”直接进入是否保存界面，也可按**挂机键**返回待机界面，同时由系统自动对文件进行保存操作。进入列表选项，显示在存储卡上保存的录音文件。进入设置选项，按**左软键**进入录音设置菜单，通过**左右键**对存储位置、文件格式进行设置。文件格式在 AMR、WAV、AWB 之间切换，此设置保存后，在下次录音中，对录音文件的格式起到更改作用。

## 摄录相机

进入摄录相机菜单，按**左软键/中心键**进入相机取景界面，可按**左右键**进行照相机/录像机模式的切换；按**上下键**可以调节焦距。在相机取景状态，按**左软键**可以进行 EV、切换至、拍照模式、图像尺寸、人脸辨识、自拍计时、白平衡、特殊效果、高级设置等操作，在视频录像器取景状态，按**左软键**“选项”可以进行 EV、切换至、情境模式、白平衡、特殊效果、文件限制、高级设置等操作。

## 相册

其中查看相片时，您可以按**左右方向键**查看上一张、下一张图片；浏览模式可以设置图片显示的模式是列表模式或矩阵模式；使用可至 墙纸、屏幕保护、开关机动画、来电图片；发送通过彩信等方式发送，具体情况下操作成功与否受彩信空间大小、相片大小等因素有关；重命名操作可以编辑所选图片的名称；删除操作可以删除所选图片；全部删除操作可删除当前列表中所有图片；排序方式操作可以选择依名称、依类型、依时间、依大小和无排序（即随机排列）中的一种来排序。存储位置可以设置查看手机或存储卡中相册。

## 收音机

进入收音机，按**中心键**开启/关闭收音机、按**上方向键**切换**左右方向键**调台的方式（固定频率调台/搜索调台）、按**下方向键**启

动录音。按**左软键**可进入频道列表、手动输入、自动搜索、设置、录音、附加、文件列表等操作。

注意：本手机没有内置天线，如果要收听广播，请先插入耳机。

## 电子书

支持浏览 UTF-8、GB2312、ASCII、UCS-2 等编码的 .txt 文本文档。

## 蓝牙

蓝牙开关：打开或关闭蓝牙功能，当蓝牙功能被打开时，待机界面状态栏将显示蓝牙图标。

蓝牙可见性：设置本机是否能被其它蓝牙设备搜索到，关闭此设置，其它蓝牙设备将不能搜到本机。

搜索免持装置：开启此功能将搜索蓝牙免持设备，如蓝牙耳机。

搜索蓝牙设备：搜寻蓝牙装置。

设备名称：显示本机设备名称，并可对本机名称进行编辑。

高级选项：设置中包括以下各项：

设置声音路径：可设置声音路径为转移至蓝牙耳机或留在本机。

存储位置：可设置接收到的文件的存储位置。

蓝牙设备地址：可查看蓝牙的设备地址。

**注：**蓝牙设备默认密码为 0000。

## 新浪微博

登录该功能，您可以查看、发表微博信息。

## QQ

输入 QQ 号和密码之后，就可以在手机上登录 QQ 了。使用前请先对 QQ 进行必要的设置。

注意：首次使用时需通过网络自动下载并安装应用；且由于和应用相关的系统文件需要存放在存储卡上，因此需要装入存储卡才能使用。

## 设置

在设置界面可对您的手机进行情景设置、手机设置、保密设置、通话设置、显示设置、连接设置，让您的手机在铃声、显示、功能等方面充分彰显您的个性。

**注意：**缺省的手机密码是 1122，请尽快将其改为自己设置的密码。

## 情景模式

您的手机提供了多种情景模式，以便您根据不同事件和环境对铃声设置、音量、响铃方式、铃声类型、提示音、应答模式等作个性化设置。可选的情景模式有标准模式、会议模式、户外模式、静音模式、我的模式。

在待机状态下，长按#键可切换到静音模式。



## 注意事项

本手机由充电电池供电。电池可以充放电几百次，但将逐渐损耗。当电池工作时间（通话时间和待机时间）比通常情况明显缩短时，就应该购买新电池了。请您只使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。充电器不用时，请勿连接电源。不要长时间把手机连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。

不要敲打、摔落电池，粗暴地对待会损坏或缩短其寿命。

不要使电池发生短路。

不要把电池放在过冷或过热的地方。

请勿将电池靠近易燃易爆物品。

切勿将电池掷入火中！

请勿使用任何受损的充电器或电池。

不要将电池挪作它用。

请按当地规定处理电池（如回收）。不可将电池作为生活垃圾。

请将手机及其所有部件和配件放在小孩子接触不到的地方。

保持手机干燥。

不要在充满灰尘、肮脏的地方使用或存放手机。

不要将手机存放在过热或过冷的地方。

手机充电时不要湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。

不要试图拆开手机。

不要扔放、敲打或振动手机，粗暴地对待手机会损坏内部电

路板。

不要使用刺激的化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。

不要用颜料涂抹手机。

如果手机、电池、充电器和各个配件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修部。

### **重要的安全信息**

无论在任何地方都应遵守特定的规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能造成干扰或危险时，一定要关闭手机。为了满意地使用设备，请在正常操作位置上使用手机。由于手机的某些部件具有磁性，请勿使信用卡或其它磁性存储介质靠近手机，避免删除其上存储的信息。

有些电子设备不能屏蔽无线手机产生的射频信号。

**1 起搏器：**起搏器制造商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 20 厘米（6 英寸），以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。戴有起搏器的人员：手机处于开机状态时，必须保持手机距起搏器至少 20 厘米（6 英寸）的距离；不应在胸前口袋中携带手机；应使用起搏器另一侧的耳朵接听，以把可能造成的干扰减小到最低限度；如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

**2 助听器：**某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供货商咨询。

**3 其它医疗设备：**任何无线电发射设备（包括手机）的操作都可能可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。在任何明文规定要

求关闭手机的医院或保健场所，请关掉手机。

**4 车辆：**射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。

在危险的场所里关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生危险的场所经常清楚地标出安全标记。这些场所包括船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷料、灰尘或金属粉末）的场所等。

本手册内容如有更改，恕不另行通知。

产品外观及画面仅供参考，具体以实物为准。

深圳市华唐电子有限公司对所述信息保留最终解释权。

## **深圳市华唐电子有限公司**

### **SHENZHEN VITA ELECTRONICS CO.,LTD.**

地址：深圳市福田区泰然路天安数码时代大厦 A 座 1206 室

邮编：518040

电话：0755-83476736 传真：0755-83476485

服务热线：0755-33259668 传真：0755-33259669

网址：<http://www.vitamobile.com.cn>